

OSCAL PowerMax 2400 Pro 2400 W-os hordozható erőmű hálózatra csatlakoztatható és hálózattól független (off-grid) funkciókkal			OSCAL PowerMax 2400 Pro – Termékleírás		
ÁLTALÁNOS	Akkumulátorkapacitás	2016Wh	Termékkáttekinítés – OSCAL PowerMax 2400 Pro		
	Hálózaton kívüli kimeneti teljesítmény	2400W (4800W Surge)	Az OSCAL PowerMax 2400 Pro hálózaton kívüli (off-grid) és hálózatra csatlakoztatott (on-grid) működést egyaránt támogat, így könnyedén integrálható önálló rendszerekbe vagy hálózatra csatlakoztatott megoldásokba.		
	Hálózatra kapcsolt kimeneti teljesítmény	800W	A nagy teljesítményű, 2016 Wh kapacitású LiFePO ₄ akkumulátorral rendelkező PowerMax 2400 Pro kapacitása további akkumulátormodulokkal 22 176 Wh-ig bővíthető (a modulok külön megvásárolhatók). A készülék a háztartási készülékek akár 99%-át is képes működtetni, így ideális megoldás kempingezéshez, áramszünet esetére, valamint hálózattól független életmódhoz.		
	Feszültség	230V	Az on-grid funkciónak köszönhetően kiválóan használható energiátárolóval ellátott erkély-napelemes rendszerek kiegészítéseként is.		
	Akkumulátor típusa	LFP (LiFePO4 akkumulátor)			
	Akkumulátor élettartama (töltési ciklusok)	3500+ töltési ciklus 80%-os kapacitásig			
	Bővíthető kapacitás	2016 Wh - 22 176 Wh (PowerMax 2400 Pro + akár 10× BP2400 Pro)			
	UPS átkapcsolási idő	5-8 ms gyors átkapcsolás			
	Alkalmazásvezérlés	Igen (Wi-Fi és Bluetooth kapcsolaton keresztül)			
	Méretek	47 x 29 x 32,6 cm			
Kimenetek	AC x 4	Összesen: 2400 W	OSCAL PowerMax 2400 – Főbb jellemzők		
	Inverter típusa	Tiszta szinuszhullám	1. 2016 Wh kapacitás, 2400 W teljesítmény, 230 V		
	USB-A x 4	3 x 18W	2. Off-grid AC kimenet: 2400 W On-grid AC kimenet: 800 W		
	USB-C x2	2 x 100W	3. Bővíthető kapacitás		
	Vezeték nélküli töltőfelület × 2	2 x 15W	A nagy teljesítményű, 2016 Wh kapacitású akkumulátorral rendelkező PowerMax 2400 Pro kapacitása akár 22 176 Wh-ig bővíthető, legfeljebb 10× BP2400 Pro bővítőakkumulátor csatlakoztatásával.		
	DC5521 csatlakozó × 2	2x 36W, 12V, 3A	4. Innovatív, vezeték nélküli, egymásra helyezhető kialakítás		
	Autós szivargyújtó-csatlakozó × 1	12/24 V kapcsolható, 10A, max. 120/240 W	A PowerMax 2400 Pro és a BP2400 Pro zökkenőmentesen egymásra helyezhető kialakítása helytakarékos használatot, nagyobb megbízhatóságot és rendezett, felhasználóbarát energiaellátási megoldást biztosít.		
	Anderson csatlakozó × 1	12/24 V kapcsolható, 10A, max. 120/240 W	5. Gyors napelemes töltés		
Bemenetek	AC adapter bemenet	1400 W Töltési idő: 1,45 óra	Az 1200 W-os napelemes bemenetnek köszönhetően az akkumulátor napelemes energiával mindössze 3 óra alatt 0%-ról 80%-ra tölthető.		
	Napelemes bemenet	Max. 1200 W, 10–60 V, max. 20A Töltési idő: 3 óra	6. UPS funkció 5–8 ms átkapcsolási idővel		
	Autós bemenet	Max. 120 W Töltési idő: 15,6 óra	7. Beépített dupla hangszóró		
	DC7909 bemenet	DC/napelemes töltés: 10–60 V, névleges teljesítmény 300 W, max. 10A	Élvezd a magával ragadó hangzást bárhol – legyen szó szabadtéri moizizásról, tengerparti buliról vagy otthoni házimoziról. A PowerMax 2400 gazdag és kiváló minőségű hangzást biztosít. Vészhelyzetben a hangszórók SOS-jelzés leadására, illetve az állatok távoltartására is használhatók a nagyobb biztonság érdekében.		
A csomag tartalma	OSCAL PowerMax 2400 Pro × 1		8. 16 sokoldalú kimeneti csatlakozó		
	AC töltőkábel × 1		Tartalmaz: 4× AC kimenet, 2× vezeték nélküli töltőfelület, 1× Anderson csatlakozó, 2× DC5521 csatlakozó, 4× USB-A, 2× USB-C és 1× autós szivargyújtó-csatlakozó.		
	Autós töltőkábel × 1		9. 5 LED-es világítási mód		
	Napelemes töltőkábel × 1		Alacsony fényerő, magas fényerő, pulzáló, villogó és SOS.		
	XT60U-M – DC7909 adapterkábel × 1		10. Intelligens alkalmazásvezérlés Bluetooth- és Wi-Fi-kapcsolaton keresztül		
	Használati útmutató × 1				